

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A

UNIDAD: Pza.

CODIGO: GM-ELE-INT-0065



1.- DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende la provisión e instalación de elementos de protección de conductores eléctricos, en condiciones de sobrecarga y cortocircuito, en el tablero principal o de distribución, TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 16 A de acuerdo a la descripción en los planos y diagramas unifilares del proyecto y/ o a lo indicado por el Supervisor de Obra.

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MATERIALES:

- INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16A

EQUIPO Y MAQUINARIA:

Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del Contratista a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminado de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad.

Todos los elementos eléctricos de protección y control deben ser de marca e industria reconocida y estos materiales a ser empleados deberán ser nuevos y de primera calidad. Las características que deberá tener el de interruptor termomagnético Bipolar de 16 A son las siguientes:

TERMOMAGNETICO 2P 16A	PARÁMETRO
Vida mecánica:	40.000 maniobras mecánicas
Vida eléctrica:	10.000 maniobras eléctricas
Tensión máxima de empleo:	230/400 V AC
Frecuencia:	50 Hz.
Número de polos:	2
Corriente nominal:	16A
Borne de salida:	menor o igual a 16 mm ²
Borne de entrada:	menor o igual a 16 mm ²
Fabricado bajo norma:	IEC 60947
Poder de Corte:	mayor o igual a 10 kA
Tipo de montaje:	En riel Din

- Acabado interno de los productos metálicos: Galvanizado para mayor protección anticorrosivo
- Temperatura ambiente: -20° C a + 70° C
- Temperatura de operación asociada a conductores: 70°C
- Curva de disparo C: Según norma EN 60898 – IEC 898 y capacidad admisible de los cables Iz, según la norma CIEI 64– 8 III Ed.
- Indicación de las especificaciones en: Catálogo
- Certificación del Sistema de Calidad – requisitos: ISO 9001-2000 o el equivalente al país de origen

SISTEMA DE CALIDAD.- El contratista deberá presentar al supervisor de obra la garantía del fabricante de los bienes cotizados, el "Certificado de Conformidad con Norma" y/o el perfil de calidad de acuerdo con cualquier norma o equivalente en el país de origen, expedida por una entidad idónea reconocida internacionalmente.

- **NOTA.-** La certificación de calidad, se verificará en el proceso de ejecución de la obra, conforme a la especificación técnica, de no presentarse esta certificación el supervisor de obra tendrá la potestad de

rechazar y requerir un cambio de material.

- **FOTOCOPIAS SIMPLES.-** Se aceptará la presentación de fotocopias simples en todo lo que tenga que ver con certificados de origen, catálogos, certificaciones de calidad y protocolos, debiendo especificarse los teléfonos y las direcciones de correo electrónico de fabricantes de las partes y laboratorios que hicieron las pruebas de calidad para realizar la verificación de autenticidad de documentos con el origen de los mismos.

EMBALAJE.- Los materiales deben ser empacados en forma individual, adecuadamente para resistir las condiciones de humedad e impacto que pueden presentarse durante el transporte o almacenamiento.

RECEPCIÓN DE MATERIAL.- El Contratista debe presentar al supervisor de obra, muestras y/o catálogos para recibir su aprobación, antes de la utilización de los mismos en los trabajos a ejecutar.

La seguridad y confiabilidad de una instalación en gran medida dependen de la calidad de los materiales empleados en la construcción, por ello estos deberán ser de primera calidad y enmarcados en la presente especificación y en los aspectos normativos, los mismos que deberán ser valorados por el supervisor de obra. Si en alguna de las pruebas de uso se lograra un resultado de reprobación, el contratista realizará el retiro y repondrá el material a su costo.

3.- FORMA DE EJECUCIÓN

El Contratista deberá contar en obra con personal calificado y de experiencia para la ejecución de todos los trabajos a desarrollar, exigencia aplicable a la mano de obra, con la aclaración que ello también se extiende al personal técnico y superior que figure en la propuesta original y que fuera aceptada.

El Contratista deberá tener presente en todo momento las presentes especificaciones técnicas, mismas que son de carácter general, no limitativas, ni restrictivas. Por lo tanto, todo aquello que no se menciona explícitamente en estas especificaciones técnicas, pero que sea necesario para la completa realización de los trabajos, será provisto e implementado conforme lo coordinado.

Para la correcta instalación de interruptores termo-magnéticos, el instalador deberá seguir los siguientes procedimientos:

- Examinar el tablero de distribución para la instalación del interruptor termo-magnéticoEl instalador deberá examinar el panel eléctrico donde será insertado el dispositivo de protección, deberá buscar la mejor ubicación para facilitar la identificación y el mantenimiento de los interruptores termo-magnéticos.
- Destornillar los puntos de fijación del interruptor termo-magnético

El instalador deberá ubicar los puntos de fijación, los mismos son contactos mecánicos de entrada y salida eléctrica, estos contactos se encuentran en la parte inferior y superior del equipo.

El instalador deberá aflojar los puntos de fijación del dispositivo de protección para la posterior instalación de los cables de alimentación y cables de carga.

- Instalar el interruptor termo-magnético, ubicado en el espacio libre del panel eléctricoEl instalador debe ubicar cuidadosamente el dispositivo de protección en el espacio libre del panel eléctrico, de modo que el punto de contacto mecánico se aloje en la estructura de soporte (barra, ranura o sujetador). Una vez ubicado el dispositivo, se debe presionar firmemente la superficie del interruptor para asegurar que ha encajado correctamente, a pesar de requerir una presión para lograr dicho objetivo no se debe forzar demasiado.

Finalmente, debe ser comparado con los otros interruptores instalados anteriormente.

- Conectar el circuito

El instalador deberá identificar, antes de la instalación del circuito, el conductor que sale de la fuente de alimentación y el conductor que va hacia la carga (considerado en otro ítem).

El conductor de alimentación necesariamente será conectado en los bornes de la parte superior del dispositivo y los conductores que van hacia la carga, en la parte inferior de los bornes de conexión del dispositivo de protección.

Los conductores de fase serán correctamente fijados con un torque mínimo de 2.5 N-m, de tal manera que estos no puedan producir arcos eléctricos que dañen los contactos mecánicos del dispositivo de protección.

- Prueba de funcionamiento del interruptor termo-magnético

Para evitar riesgos eléctricos, el instalador deberá verificar la continuidad del circuito eléctrico con un multímetro.

- Identificación del circuito

Una vez finalizada la instalación, el instalador deberá identificar el circuito eléctrico, para facilitar la conexión y desconexión del mismo, de modo que quede completamente energizado o desenergizado.

La provisión e instalación del termo-magnético 2P 16 A a cargo del contratista, deben realizarse de la mejor forma y dentro del plazo establecido en el contrato, de modo que el contratista garantice la funcionalidad de esta etapa del proyecto eléctrico.

En caso de que durante la provisión o instalación del termo-magnético 2P 16 A, se presenten fallas de fabricación o fallas por causas del inadecuado uso de los materiales por parte del personal del contratista, se exigirá al mismo la reposición de dichos materiales sin recargo por ello.

Su instalación debe ser hecha en el tablero de distribución asociado.

4.- MEDICIÓN

La provisión e instalación de interruptores termo magnéticos bipolares será medida por PIEZA (Pza) instalada correctamente por el Contratista, verificando su adecuado funcionamiento y aprobado por el Supervisor.

5.- FORMA DE PAGO

El pago del ítem se hará de acuerdo a la unidad y precio presentado. Este costo incluye la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipo empleado y demás incidencias determinadas por ley.

6.- DETALLE CONSTRUCTIVO

